

マトリックス スイッチャ			
32入力16出力	MSW-3216		
48入力16出力	MSW-4816		
64入力16出力	MSW-6416		
			
16系統の出力に多数の入力映像を任意に割り当て、効率の良い監視が行えます。			
出力映像の切換えは、前面操作ボタンのほか、RS-232C、RS-485で行えます。			
各出力に同一の映像を表示できます。			
各出力に日付時刻を表示できます。			
各入力に最長16文字までのタイトルを設定できます。			
設定可能な文字の種類はJIS第一、第二水準の6,879文字から、漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、記号です。			
内蔵フォントは12×16ドット、ゴシック体です。			
タイトルの設定は付属のタイトル設定ソフトforWindowsにて簡単に行えます。			
不正操作を防止する、パスワード機能を備えています。			
機種	MSW-3216	MSW-4816	MSW-6416
入力映像信号	NTSC方式準拠		
カメラ映像入力	32系統 BNC 75Ω (VBS,VS 1.0Vp-p)	48系統 BNC 75Ω (VBS,VS 1.0Vp-p)	48系統 BNC 75Ω (VBS,VS 1.0Vp-p)
モニタ映像出力	16系統 BNC 75Ω (VBS,VS(出力1はVBS) 1.0Vp-p)		
センサ入力端子	24系統 D-Sub 37ピン(メス) 無電圧メイク、ブレイク接点(TTLレベル) パルス幅:100msec.以上 パルス間隔:200msec.以上		
アラーム出力端子	1系統 端子台 D-Sub 15ピン(メス) メイク接点 24V 500mA以下 5系統 D-Sub 37ピン(メス) オープンコレクタ DC12V 100mA以下		
RS-232C	1系統 D-sub9ピン(オス)(RXD,TXD,COMMON) RS-232C信号規格準拠		
RS-485(オプション)	2系統 モジュラジャック(RJ11)×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex)		
クロスポイント表示	映像出力1チャンネルのみ表示(現在の表示,動作状態)		
オートシーケンス	各映像出力(01～16チャンネル) 約01～60秒に可変		
プログラム シーケンス	映像出力1チャンネルのみ 各チャンネル任意の設定時間(01～10秒)で切換え		
グループシーケンス	3グループ 設定時間で一斉切換え (Aグループ:映像出力05～08チャンネル) (Bグループ:映像出力09～12チャンネル) (Cグループ:映像出力13～16チャンネル)		
ライブ チャンネル	オートシーケンス時 チャンネルごとの表示/スキップ設定		
アラームチャイム	約01～60秒に可変		
センサ入力履歴	最大400件(イベントNo.,センサ入力チャンネル,日付,時刻)		
タイトル挿入	JIS第一,第二水準(JIS X0208-1990)の6,879文字から最長16文字まで 縁どりあり		
タイトル位置	画面の上中央,または下中央		
カレンダー表示	年.月.日 時:分:秒 画面上部		
メニュー表示	映像出力1チャンネルのみ表示		
パスワード	フロント通常操作/メニュー設定		
周辺温度	0～40℃(但し結露しない事)		
電源電圧	AC100～120V 50/60Hz		
消費電力	約15W	約21W	約24W
外形寸法	420(W) × 300(D) × 132(H) (ゴム足,突起部除く)		
筐体色	アイボリー		
質量	約5.0Kg	約5.3Kg	約5.5Kg
付属品	取扱説明書 フロッピーディスク(タイトル設定ソフトfor Windows)		
オプション	リモートコントローラ RMC-11 ラックマウント金具		

